


# Pensez SMART



SmartFade 1248



Boutons de programmation  
SmartFade



Curseurs de circuit SmartFade

## TOUT NOUVEAU!

### SmartFade – la console d'éclairage puissante et compacte signée ETC

C'est bien plus qu'une console 2 préparations. Vous pouvez l'utiliser pour un spectacle, ou comme console de back up pour votre système de contrôle DMX. SmartFade vous offre la qualité et le service ETC.

Pour la prise en main de SmartFade, nul besoin d'être un professionnel de l'éclairage – c'est une petite console d'éclairage très puissante, dont vous savez déjà vous servir.

Disponible en deux configurations: SmartFade 1248 et SmartFade 2496.

Grâce au contrôle d'éclairage SmartFade, la famille de solutions Smart d'ETC est devenue encore plus intelligente.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur [www.etcconnect.com](http://www.etcconnect.com)



### Concept Smart

Une console compacte riche en fonctionnalités adaptée aux besoins les plus simples jusqu'au système d'éclairage intégral, SmartFade offre la qualité et le service ETC aux prix Smart!

- **SmartFade 1248**, compact et léger avec seulement 46 x 25 x 6 cm et 2.7 kg pour 48 circuits. La console peut être montée en mural pour être un secours DMX ou la console de scène de l'éclairagiste.
- **SmartFade 2496**, seulement 23 cm plus large et 4.5 kg pour 96 circuits.

### Idée Smart

Opération intuitive dans tous les modes — c'est la nouvelle console que vous savez déjà utiliser!

- Mode 2 préparations pour un contrôle simple direct de 12 ou 24 circuits.
- Mode normal une préparation, mémoire et séquence de 48 ou 96 circuits. SmartFade 1248 offre 288 mémoires et SmartFade 2496 jusqu'à 576 mémoires!
- En mode deux préparations et Normal, les circuits peuvent être patchés 1/1 ou à n'importe laquelle des 512 adresses DMX disponibles.
- Les séquences peuvent être utilisées pour créer des listes mémoires ou des chenillards. Elles peuvent être restituées manuellement, avec des temps ou lancées automatiquement. Douze pages de quatre restitutions sont disponibles. 48 séquences de 24 pas et une séquence empilée de 99 pas peuvent être créées pour être ensuite restituées.
- Mode Secours DMX — SmartFade en mode DMX Backup propose 24 ou 48 mémoires qui peuvent contenir chacune 512 niveaux de circuits (un univers DMX). Quand elle est utilisée en mode backup, la console peut mélanger sa sortie avec son entrée DMX, ou peut être configurée pour prendre la main si l'entrée DMX ne reçoit plus. Une séquence préprogrammée de 24 ou 48 mémoires est disponible dans ce mode.

### Design Smart

Le matériel a été conçu d'une façon élégante et facile à utiliser, vous donnant ainsi plus que vous n'auriez imaginé!

- Nouveaux boutons à LED rétro éclairés: codage de couleur dynamique pour indiquer la fonction et entièrement ajustable pour faciliter l'utilisation dans tous les environnements lumineux.
- Afficheur LCD pour les réglages de configuration, et les fonctions temps et prévisualisation.
- Le fichier de données est stocké dans la console et peut aussi être dupliqué sur une carte SD pour un stockage externe. Plusieurs spectacles peuvent ainsi être archivés sur la même carte SD.
- Les entrées et sorties DMX supportent un seul univers DMX512. L'entrée DMX peut être affectée à un curseur ou peut être mélangée avec la sortie DMX de la console.
- Un connecteur USB est disponible pour connexion à un PC pour les mises à jour de programme.
- Les entrées et sorties MIDI sont supportées (sur 2 connecteurs) pour communiquer avec des systèmes de show control et pour relier plusieurs SmartFade ensemble. Les systèmes connectés peuvent être utilisés en mode Normal et DMX Backup quand un nombre de circuits plus conséquent et/ou plusieurs univers DMX sont requis.\*

\*Le support du MIDI n'est pas disponible dans la version logicielle de lancement. Merci de contacter ETC pour la disponibilité de cette fonction.

#### Références de commande

No dé ref.	Désignation
7219A1001-UK	Console SmartFade 1248 avec alim. UK 13A
7219A1001-EU	Console SmartFade 1248 avec alim. Europlug
7219A1002-UK	Console SmartFade 2496 avec alim. UK 13A
7219A1002-EU	Console SmartFade 2496 avec alim. Europlug

#### SmartFade Accessoires

No dé ref.	Désignation
A128	Carte SD RAM
7219K1001	Poignées de montage rack 19" (pour SmartFade 1248 seulement)



**Europe** ■ Unit 5, Victoria Industrial Estate, Victoria Road, London W3 6UU, UK ■ Tel: +44 (0)20 8896 1000 ■ Fax: +44 (0)20 8896 2000

**Asia** ■ Room 605-606, Tower III Enterprise Square, 9 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong ■ Tel: +852 2799 1220 ■ Fax: +852 2799 9325

**Americas** ■ 3031 Pleasant View Rd, PO Box 620979, Middleton WI 53562 0979 USA ■ Tel: +1 608 831 4116 ■ Fax: +1 608 836 1736 ■ Toll free: 800 688 4116 ■ Toll free fax: 800 555 8912

**Web:** www.etcconnect.com ■ **Email:** (US) mail@etcconnect.com ■ (UK) mail@etcurope.com ■ (Asia) mail@etcasia.com